

TVCC – COME RIPRISTINARE LA PASSWORD DIMENTICATA TRAMITE APP HIK-CONNECT

Descrizione:

In questa guida rapida vengono descritte le operazioni necessarie per ripristinare la password del proprio registratore tramite l'app Hik-Connect.

Requisiti fondamentali:

 per poter effettuare il ripristino è necessario che il dispositivo sia nel cloud ed aggiunto ad un account Hik-Connect.
 solamente l'account Hik-Connect proprietario del dispositivo può ripristinare la password.
 questa funzionalità è supportata esclusivamente dalla GUI locale del registratore.

Istruzioni:

1. Collegare un monitor all'uscita video del registratore e utilizzare l'interfaccia GUI locale per accedere alla schermata di login. Quindi cliccare sulla voce *Password dimenticata*:

NVR 4.0		
	Benvenuto	
	admin • Password	
	Accesso	





2. Selezionare la voce *Verificare con Hik-Connect*:

Cliccando sul tasto OK, comparirà al centro del monitor un codice QR:





3. Aprire l'app Hik-Connect dell'account proprietario del registratore, cliccare sul tasto *Altro* in basso a destra e selezionare la voce *Ripristina password dispositivo*:



Si aprirà la fotocamera dello smartphone.

4. Scannerizzare quindi il codice QR al centro del monitor:





4.a Dopo aver scannerizzato il codice QR tramite l'app dell'account proprietario, l'applicazione restituirà un codice alfanumerico:



4.b Qualora venisse utilizzata l'app di un account non proprietario del registratore, l'applicazione non effettuerà il ripristino e restituirà il seguente messaggio di errore:





L'utente non è il proprietario del dispositivo.





5. Inserire il codice alfanumerico generato dall'applicazione nell'apposita sezione della GUI locale del registratore:

Verifica Hik-Conn		
App Scan QR 1. Scaricare l'app Hik-Connect e completare la registrazione. 2. Usare Hik-Connect per scansionare il codice QR e ottenere il codice di 3. Inserre il codice di ventfica nel box di seguito. 78e3b28e	Scarica	
OK Annulla		

6. Inserire e confermare la nuova password del dispositivo compilando i relativi campi proposti dalla GUI locale:

NVR 4.0					
	Reimposta password				
	Nome Utente	admin			
	Password	Crea nuova password			
	Conferma Pass	Cent Paseword	1		
	intervalio passwor 8 sumer, carate password, chi dar	el valido (8-18). È possible utilizzare una combina e misuacoi, maruscoi e speciali perimpostare la ve contenere atmono due dei 8p di caratteri redical	rzione IE		
	Sicurezza della		201		
2 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1				Sec. 1	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
		OK	Annulla		



7. Il registratore proporrà la possibilità di impostare la nuova password anche alle telecamere IP ad esso collegate. Se si desidera utilizzare questa funzione, cliccare sul tasto *SI*.

NVR 4.0		
	Si No OK Annulla	

Il registratore trasferirà la nuova password appena impostata anche alle telecamere ad esso collegate.